

# Xelos 32 SL

## Уютный домашний ЖК-дизайн.

- ЖК-телевизор Loewe с экраном 80 см по диагонали, 100 Гц технологией полного высокого разрешения (Full-HD) и фактором Slim.
- Тюнеры DVB-T, DVB-C, DVB-S (дополнительно) и прием сигналов HDTV встроены.
- Ширина телевизора менее 80 см.



## Технические характеристики

### Изображение:

- Режим кинопоказа: 24p
- Разрешение: 1920 x 1080
- Угол обзора горизонтальный/вертикальный: 178°/178°
- Формат изображения: 16 : 9
- Коррекция изображения по вертикали
- Размер экрана по диагонали в см: 80
- Кадровая частота: 100 Гц
- Переключение форматов: 16 : 9, 4 : 3, Panorama, Cinema, Zoom
- 100 Гц ЖК-панель полного высокого разрешения (Full-HD) форм-фактора Slim
- HD ready
- Встроенный тюнер HDTV
- Image+ Active
- Датчик контрастности
- Контрастность динамическая: 10000 : 1
- Контрастность статическая: 1300 : 1
- Яркость кд/м<sup>2</sup>: 500
- PIP (AV)
- Время отклика: 5 мс
- Split Screen ТВ/Телетекст [1]
- Полностью цифровая обработка сигнала

### Звук:

- Количество динамиков: 2
- Выходная мощность в Вт (музыкальная/синус): 2x 20/2x 10
- Широкополосные динамики
- Стерео, двухканальное сопровождение
- Звуковые эффекты: стерео, Panorama, 3D Surround

### Радио:

- Автоматическое определение названия станций
- EPG [2]
- Радио: при DVB-C/DVB-S [3]

### Управление:

- Автоматическое выключение
- Assist+
- Automatic Signal Switch (ASS)
- Автоматическая регулировка уровня громкости звука (AVC) [4]
- 5 кнопок управления на корпусе телевизора
- Digital Link / Digital Link HD / Digital Link Plus

- Electronic Program Guide (EPG): (аналоговый/цифровой) [2]
- Электронная инструкция по эксплуатации
- Списки избранного: 6
- Пульт дистанционного управления: Assist 2
- Контекстная справка
- Родительский контроль
- L-Link
- Сетевой выключатель
- NexTVView-Link [2]
- Экранное меню (OSD) на следующих языках: D-E-I-F-NL-GB-P-PL-CZ-DK-S-HU-FIN-SLN-TR-SK-RUS-GR
- Персональный телетекст с прямым доступом к "избранное/закладки"
- PhotoViewer
- Запоминание уровня громкости для каждого канала
- Количество запоминаемых каналов (включая AV и радио): 1850
- Название станции
- Алфавитный указатель
- Индикатор текущей программы [2]
- Телетекст: Телетекст TOP/Телетекст FLOF/Level 2.5
- Количество запоминаемых страниц телетекста: 2000
- Видеотаймер
- Автоматическая настройка каналов (ACP)

### Стандарты:

- Система декодирования аудио: MPEG
- Система декодирования видео: MPEG 2/MPEG 4
- Стандарт цвета: PAL, SECAM, NTSC, NTSC-V, PAL-V (60 Hz)
- ТВ стандарты: V/G, D/K, I, L, M, N
- Стандарты звука: ЧМ-двухканальный звук/AM, NICAM
- Тюнер: DVB-T, DVB-C, аналоговый: кабельный, антенна

### Разъемы:

- Антенна (аналоговый/цифровой): 1
- Audio In (Cinch)
- Audio Out регулируемый (Cinch)
- Common Interface (CI+): 1
- Вход компонентного сигнала YUV
- Digital-Audio In (Cinch)
- Digital-Audio Out (Cinch)
- Euro-AV/Scart совместим с Component Video In: 1
- Euro-AV/Scart совместим с RGB: 1

- Euro-AV/Scart совместим с S-VHS/Hi8: 2
- Euro-AV/Scart: 2
- Разъем HDMI вкл. HDCP: 2
- Наушники: 3,5 мм
- Функция копирования Euro-AV <-> Euro AV
- Функция копирования Front-AV -> Euro-AV
- Сбоку: AV Video-/S-VHS, Hi-8
- USB In: 1
- VGA
- Вход видео (разъем Cinch)

### Дополнительные функциональные возможности:

- DVB-S 2 (Single-Tuner)
- Управление моторизованным поворотом/RS 232 C/IR Link

### Принадлежности:

- Варианты установки: с функцией ручного поворота: Floor Stand A 32, Floor Stand 4 / с функцией моторизованного поворота: Floor Stand 4 MU [5]
- Полка Equipment Board для Floor Stand A 32-47
- Входит в комплект поставки: Table Stand (с функцией ручного поворота)
- Адаптер стандарта VESA: VESA A32
- Настенное крепление: WM 59, WM Flex 32 L [5]

### Разное:

- Потребляемая мощность в год, кВтч: 183
- Вес (нетто прибл.) в кг: 18,0
- Номинальная мощность в Ваттах в соответствии со стандартом EN 62087: 120
- Потребляемая мощность в выключенном состоянии, Вт: 0
- Потребляемая мощность в режиме Stand-by, Вт: 0,9
- Сетевое напряжение: 220-240 В, 50/60 Гц
- Стандарт безопасности VDE (печать инспекции)

### Изменение условий поставок и технических параметров, а также ошибки и опечатки не исключаются.

- [1] Отсутствует у MPEG 4.
- [2] Предполагает наличие телестанций, передающих сигнал NexTVView.
- [3] Прием DVB-S возможен только при наличии тюнера DVB-S 2.
- [4] Работа функции зависит от сигнала, передаваемого телестанцией.
- [5] Только при наличии соответствующего адаптера, приобретаемого дополнительно.

### Цвет

■ Серебристый Хром

■ Черный






Table Stand  
Глубина телевизора: 9,5  
Общая глубина: 30,1



Настенный вариант  
Глубина телевизора: 9,5  
Общая глубина: 10,9  
Wall Mount Flex 32 L  
Общая глубина: макс. 64,6



Floor Stand 4  
Глубина телевизора: 9,5  
Общая глубина: 50,0

# LOEWE.