

# Loewe Xelos 32

Заводская комплектация

Вариант установки Table Stand, Стекло

Ш 78,0 / В 55,3 / Г 6,0 / ГО 24,7



## Варианты установки Xelos 32

Wall Mount WM 63, Серебристый хром  
Ш 78,0 / В 51,2 / Г 6,0 / ГО 8,3



Floor Stand 8<sup>1</sup>, Алюминий  
Ш 78,0 / В 96,1 / Г 6,0 / ГО 50,0



## Корпус телевизора Цвета

Модель	Номенкл. номер.	Код EAN (европейский товарный код)
Xelos 32	51429W80	4011880132978
Xelos 32	51429T80	4011880131919

Черный

Серебристый Хром

## Технологические отличия



Данные в см: Ш = ширина, В = высота, Г = глубина продукта, ГО = глубина общая, ОД = Диаметр/размер опорной плиты

<sup>1</sup> Только в комплекте с адаптером VESA Size. <sup>2</sup> Только в сочетании с соответствующим адаптером (приобретается дополнительно).

# LOEWE.

## Техническая информация

Loewe

32



## Image+ (Изображение)

Контрастный фильтр/Защитное стекло 3D/Блестящая рамка	— / — / —
Технология изготовления дисплея	Full-HD-LCD с задней подсветкой E-LED
Размер по диагонали (в см)/Формат/Разрешение (в пикселях)	80/16:9/1.920 x 1.080
Яркость (в кд/м <sup>2</sup> )/Угол обзора (горизонтальный/вертикальный)	450/178°/178°
Контрастность (статическая/динамическая)	1.500:1/—
Время отклика (в мс)/Частота кадров	8/100Hz
Полностью цифровая обработка сигнала/Image+ Active/Режим кинопоказа 24 p	● / — / ●
3D-Технология/2D-3D Конвертор/Активные очки 3D	— / — / —
Переключение форматов 16:9, 4:3, Panorama, Cinema, Zoom	●
Автоматическое затемнение для видео (VBD+)	— / ●
Автоматическое затемнение для помещения (OPC)/Экономичный режим	●

## Sound+ (Звук)

Выходная мощность в Вт (музыкальная/синус)	2 x 10/2 x 20
Закрытая 2-х полосная AC/DFW-Soundsystem <sup>1</sup> /CRX®-Soundsystem	— / — / — / ●
Раздельная регулировка низких и высоких частот/громкость звуковые эффекты (Panorama, 3D-Surround)	● / ● / ●
Автоматическое определение языка/Автоматическая регулировка уровня звука (AVC)	— / ●
Dolby Digital Plus/dts/5.1 Out/Выход Subwoofer-Out	● / ○ <sup>10</sup> / ○ <sup>10</sup> / ●
Аудиовыход: переменный/возможность выбрать фиксированный	● / ●
Подключение Subwoofer	●

## Digital+ (ТВ стандарты)

DVB-T/DVB-C/DVB-S2/Мультисистемный (аналоговый)/Dual Channel	● / ● / ● / ● / —
AV-Декодер: MPEG2/MPEG4/MPEG/Встроенный тюнер HDTV <sup>2</sup>	● / ● / ● / ●
Стандарты цвета: PAL/Secam/NTSC/NTSC-B/PAL-B (60 Гц)	● / ● / ● / ● / ●
Стандарты звука: ЧМ-двухканальный/AM, Nicam	● / ●

## Assist+ (Управление)

Автоматическая настройка каналов (ACP)/Название станции	● / ●
Количество запоминаемых каналов вкл. AV и радио	6.000
Радиоприём	DVB-радио, FM-радио опционально
Digital Link/Digital Link Plus/Digital Link HD	● / — / ●
Телетекст Level 2.5/Телетекст TOP/Телетекст FLOF/Объём памяти (страниц)	● <sup>11</sup> / ● / ● / 1.000
Персональный телетекст с прямым доступом к избранному списку/закладкам	— / —
PIP (AV) <sup>3</sup> /Full PIP <sup>4</sup> /iPIP/Split Screen TV: Телетекст	— / — / — / —
Телегид (EPG)	●
Родительский контроль/Автоматическое выключение/Таймер	● / ● / ●
Электронная инструкция по эксплуатации/Меню языков <sup>5</sup>	● / 19
Алфавитный указатель/Контекстная справка	● / ●

## Media+ (функции мультимедиа)

DR+/Ёмкость жёсткого диска в ГБ/USB-Recording	— / — / ●
Потоковый сервер/клиент DR+	— / — <sup>12</sup>
MediaHome (фото, музыка или видео через домашнюю сеть и USB)	● / ●
MediaNet (Интернет-портал/браузер/Интернет-радио/Интернет-видео)	— <sup>12</sup> / — / ● / ●
MediaText (HbbTV)/MediaUpdate	● / ●

## Connectivity+ (Разъёмы)

HDMI с HDCP/USB/Component (YUV) In <sup>6</sup>	2 / 2 / ○
Euro AV (Scart)/S-VHS, Hi-8/RGB	1 / 1 / 1
Digital Audio-In (Cinch)/Digital Audio-Out (Cinch)/Аналоговый выход Audio-Out (L/R)	— / ● / ●
Функции копирования Front-AV -> Euro-AV	—
VGA/RS 232 C (RJ12)/Моторизованный поворот/IR-Link/L-Link	● / ○ / — / ○ / —
Сбоку: AV Video/S-VHS, Hi-8/Наушники (гнездо 3,5 мм)	● / ● / ●
Common Interface сертифицирован по стандарту CI/CI Plus <sup>7</sup>	1 / ●
Сетевое подключение LAN/WLAN	● / ○ <sup>13</sup>

## Окружающая среда

Класс энергопотребления ЕС/годовое энергопотребление (кВт/ч)	B/83
Потребляемая мощность в режиме ожидания (Stand-by)/Выключено (в Вт)	0,2/0
Потребляемая мощность в режиме «Вкл» (в Вт) <sup>8</sup> /Максимальное соотношение яркости в %	60,0/66,0
Содержание ртути в мг/г применением свинца <sup>9</sup>	0,0/в следах

## Разное

Вес (прибл.) в кг	13,0
Сетевой выключатель/Напряжение питания	●/220–240 V, 50/60 Hz
Стандарт безопасности VDE (печать инспекции)	●

● = заводская комплектация

○ = встраивается дополнительно/приобретается дополнительно

<sup>1</sup> DFW: Downfire-Woofer. Направленные вниз колонки низких частот.<sup>2</sup> Приём цифровых телепередач может быть ограничен индивидуальными настройками соответствующего телевизионного канала или провайдера.<sup>3</sup> Для устройств без DR+ AV-PIP возможно только в комбинации с DVB-T/C/S.<sup>4</sup> Отсутствует у MPEG4.<sup>5</sup> D-GB-F-I-E-NL-CZ-GR-PL-H-FIN-SLO-SK-TR-S-DK-P-RUS-N<sup>6</sup> При помощи адаптера VGA (доступен у авторизованных дилеров Loewe).<sup>7</sup> CI Plus совместим с ранней версией стандарта CI.

Функция зависит от наличия соответствующего модуля.

<sup>8</sup> В соответствии со стандартом EN 62087 : 2009 в режиме Home Mode.<sup>9</sup> В отдельных случаях в электронных деталях могут содержаться следы вещества (в соответствии с Директивой ЕС об ограничении применения опасных веществ в электрических и электронных приборах, а также дополнениями к ней).<sup>10</sup> Через Loewe AudioVision и MediaVision 3D.<sup>11</sup> Телетекст Level 1.5.<sup>12</sup> Через MediaUpdate.<sup>13</sup> Внешний WLAN USB-адаптер.