

Loewe Xelos

40 Media

Заводская комплектация

Вариант установки Table Stand, Стекло

Ш 98,4 / В 68,9 / Г 6,6 / ГО 26,7

Встроенная настольная подставка, ручной поворот (+/- 30°), угол наклона-2,5°

Пульт ДУ Assist 2

Включает: Батареи 1,5 V, Тип: Alkaline, Размер AAA, без содержания свинца, ртути и кадмия



Варианты установки Xelos 40

Wall Mount WM 62, Серебристый хром

Ш 98,4 / В 64,6 / Г 6,6 / ГО 9,7

Монтаж на поверхности, угол наклона (0 или прикл. +2°)



Floor Stand 8¹, Алюминий

98,4 / В 109,7 / Г 6,6 / Од 50,0

Ручной поворот (+/-45°), угол наклона (0 или -2,5°), скрытая кабельная проводка для TV



Floor Stand A, Алюминий

Ш 98,4 / В 105,2 / Г 6,6 / Од 53,0

Ручной поворот (+/-45°), угол наклона (0 или -2,5°), скрытая кабельная проводка для TV



Напольная стойка Floor Stand A

с полкой для оборудования, Алюминий

Ш 98,4 / В 105,2 / Г 6,6 / Од 53,0

Ручной поворот (+/-45°), угол наклона (0 или -2,5°), скрытая кабельная проводка для TV и оборудования



Тумба Loewe Rack¹

Различные размеры, цвет и исполнение для Loewe TV, акустических систем и оборудования



Корпус телевизора Цвета

| Модель | Номенкл. номер. | Код EAN (европейский товарный код) |
|----------|-----------------|------------------------------------|
| 40 Media | 50424W83 | 4011880137140 |
| 40 Media | 50424T83 | 4011880137133 |

Черный

Серебристый Хром

Технологические отличия



Данные в см: Ш = ширина, В = высота, Г = глубина продукта, ГО = глубина общая, Од = Диаметр/размер опорной плиты

¹ Только в комплекте с адаптером VESA Size. ² Только в сочетании с соответствующим адаптером (приобретается дополнительно).

LOEWE.

Техническая информация

Loewe Xelos



Image+ (Изображение)

| | |
|---|---------------------------------------|
| Контрастный фильтр/Защитное стекло 3D/Блестящая рамка | — / — / — |
| Технология изготовления дисплея | Full-HD-LCD с задней подсветкой E-LED |
| Размер по диагонали (в см)/Формат/Разрешение (в пикселях) | 101/16 : 9 / 1.920 x 1.080 |
| Яркость (в кд /м ²)/Угол обзора (горизонтальный/вертикальный) | 450/178°/178° |
| Контрастность (статическая/динамическая) | 5000 : 1 / 5000000 : 1 |
| Время отклика (в мс)/Частота кадров | 6/100ад |
| Полностью цифровая обработка сигнала/Image+ Active/Режим кинопоказа 24 p | ● / ● / ● |
| 3D-Технология/2D-3D Конвертор/Активные очки 3D | — / — / — |
| Переключение форматов 16 : 9, 4 : 3, Panorama, Cinema, Zoom | ● |
| Автоматическое затемнение для видео (VBD+) | ● / ● |
| Автоматическое затемнение для помещения (OPC)/Экономичный режим | ● |

Sound+ (Звук)

| | |
|--|---|
| Выходная мощность в Вт (синус/музыкальная) | 2 x 10/2 x 20 |
| Закрытая 2-х полосная AC/DFW-Soundsystem ¹ /CRX®-Soundsystem | — / — / — |
| Раздельная регулировка низких и высоких частот/громкость звуковых эффектов (Panorama, 3D-Surround) | ● / ● |
| Автоматическое определение языка/Автоматическая регулировка уровня звука (AVC) | ● / ● |
| Dolby Digital Plus/dts/5.1 Out/Выход Subwoofer-Out | ● / ○ ¹⁰ / ○ ¹⁰ / ● |
| Аудиовыход: переменный/возможность выбрать фиксированный | ● / ● |
| Подключение Subwoofer | ● |

Digital+ (ТВ стандарты)

| | |
|---|-------------------|
| DVB-T/DVB-C/DVB-S2/Мультисистемный (аналоговый)/Dual Channel | ● / ● / ○ / ● / — |
| AV-Декодер: MPEG2/MPEG4/MPEG/Встроенный тюнер HDTV ² | ● / ● / ● / ● |
| Стандарты цвета: PAL/Secam/NTSC/NTSC-B/PAL-B (60 Гц) | ● / ● / ● / ● / ● |
| Стандарты звука: ЧМ-двухканальный/AM, Nicam | ● / ● |

Assist+ (Управление)

| | |
|---|------------------|
| Автоматическая настройка каналов (ACP)/Название станции | ● / ● |
| Количество запоминаемых каналов вкл. AV и радио | 6000 |
| Радиоприём | DVB-радио |
| Digital Link/Digital Link Plus/Digital Link HD | ● / ● / ● |
| Телетекст Level 2.5/Телетекст TOP/Телетекст FLOF/Объём памяти (страниц) | ● / ● / ● / 2000 |
| Персональный телетекст с прямым доступом к избранному списку/закладкам | ● / ● |
| PIP (AV) ³ /Full PIP ⁴ /iPIP/Split Screen TV: Телетекст | ● / — / ● / ● |
| Телегид (EPG) | ● |
| Родительский контроль/Автоматическое выключение/Таймер | ● / ● / ● |
| Электронная инструкция по эксплуатации/Меню языков ⁵ | ● / 19 |
| Алфавитный указатель/Контекстная справка | ● / ● |

Media+ (функции мультимедиа)

| | |
|--|---------------|
| DR+/Ёмкость жёсткого диска в ГБ/USB-Recording | — / — / ● |
| Потоковый сервер/клиент DR+ | — / ● |
| MediaHome (фото, музыка или видео через домашнюю сеть и USB) | ● / ● |
| MediaNet (Интернет-портал/браузер/Интернет-радио/Интернет-видео) | ● / ● / ● / ● |
| MediaText (HbbTV)/MediaUpdate | ● / ● |

Connectivity+ (Разъёмы)

| | |
|---|-------------------|
| HDMI с HDCP/USB/Component (YUV) In ⁶ | 3 / 2 / ○ |
| Euro AV (Scart)/S-VHS, Hi-8/RGB | 1 / 1 / 1 |
| Digital Audio-In (Cinch)/Digital Audio-Out (Cinch)/Аналоговый выход Audio-Out (L/R) | — / ● / ● |
| Функции копирования Front-AV -> Euro-AV | ● |
| VGA/RS 232 C (RJ12)/Моторизованный поворот/IR-Link/L-Link | ● / ○ / ○ / ○ / ○ |
| Сбоку: AV Video-/S-VHS, Hi-8/Наушники (гнездо 3,5 мм) | ● / ● / ● |
| Common Interface сертифицирован по стандарту CI/CI Plus ⁷ | 2 / ● |
| Сетевое подключение LAN/WLAN | ● / ○ |

Окружающая среда

| | |
|--|--------------|
| Класс энергопотребления ЕС/годовое энергопотребление (кВт/ч) | B / 100,0 |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания (Stand-by)/Выключено (в Вт) | 0,36/0 |
| Потребляемая мощность в режиме «Вкл» (в Вт) ⁸ /Максимальное соотношение яркости в % | 72,0/65,0 |
| Содержание ртути в мг/с применением свинца ⁹ | 0,0/в следах |

Разное

| | |
|--|-------------------------|
| Вес (прибл.) в кг | 20,4 |
| Сетевой выключатель/Напряжение питания | ● / 220–240 V, 50/60 ад |
| Стандарт безопасности VDE (печать инспекции) | ● |

● = заводская комплектация ○ = встраивается дополнительно/приобретается дополнительно

¹ DFW: Downfire-Woofers. Направленные вниз колонки низких частот.

² Приём цифровых телепередач может быть ограничен индивидуальными настройками соответствующего телевизионного канала или провайдера.

³ Для устройств без DR+ AV-PIP возможно только в комбинации с DVB-T/C/S.

⁴ Отсутствует у MPEG4.

⁵ D-GB-F-I-E-NL-CZ-GR-PL-H-FIN-SLO-SK-TR-S-DK-P-RUS-N

⁶ При помощи адаптера VGA (доступен у авторизованных дилеров Loewe).

⁷ CI Plus совместим с ранней версией стандарта CI. Функция зависит от наличия соответствующего модуля.

⁸ В соответствии со стандартом EN 62087 : 2009 в режиме Home Mode.

⁹ В отдельных случаях в электронных деталях могут содержаться следы вещества (в соответствии с Директивой ЕС об ограничении применения опасных веществ в электрических и электронных приборах, а также дополнениями к ней).

¹⁰ Через Loewe AudioVision и MediaVision 3D.